

Centrix 1-фазный

Режимы работы	Базовый модуль	Опции
Измерение сопротивления изоляции		
до 1000 В	Разъемы для подключения внешнего прибора измерения сопротивления изоляции (макс.1000 В)	Интегрированное автоматическое или ручное измерение изоляции, сопротивления и емкости, измерение тренда (DAR и PI) сопротивлений до 10 мин., автоматическое сохранение результатов, сравнение измерений
		L-L и L-N, 6 измерений для сопротивлений L-L, 3 измерения емкости кабеля
		R _{iso} : 1 Ω ... 2 G Ω R _{iso} : 1 k Ω ... 2 G Ω C: 0,0 мкФ ... 19,9 мкФ
Низкое напряжение		R: 0,1 Ω ... 1 k Ω Q
Высоковольтные испытания		
Постоянным напряжением	0 ... 8 кВ, I _N 195 мА, I _{макс} 515 ±20 мА	>8 ... 40 кВ, I _N 20 мА, I _{макс} 260 ±20 мА
	Автоматическое отключение при пробое	>8 ... 80 кВ, I _N 13,5 мА, I _{макс} 155 ±20 мА
Испытание напряжением сверхнизкой частоты		СНЧ 40 или 54 кВ 0,1 Гц напряжение косинусно-прямоугольной формы, макс. емкость кабеля 5 мкФ@54 кВ, 8 мкФ@36 кВ, 21 мкФ@18 кВ
		СНЧ sin 36 кВэфф, макс. емкость кабеля 5 мкФ@36 кВ/0,01 Гц, 1 мкФ@36 кВ/ 0,1 Гц
Диагностика		tan δ @ СНЧ sin
		Измерение частичных разрядов затухающим напряжением с частотой близкой к частоте сети
Испытание оболочки	0 ... 5 кВ / 0 ... 10 кВ./0 ... 15 кВ 0 ... 20 кВ, I _{макс} 515 ±20 мА	
Предварительная локализация повреждений		
Измерение отражения встроенным рефлектометром	Методы измерения: прямой, сравнительный, дифференциальный, метод среднего значения, локализация заплывающих повреждений IFL, одновременная индикация до 6 измерений или содержимого ЗУ в выбранном цвете. Автоматическая или ручная установка усиления, расстояния и ширины импульса.	
Частота измерения	1 МГц до 100 МГц	
Ширина импульса	0,05 / 0,1 / 0,2 / 0,5 / 1 / 2 / 5 мкс	
Диапазон измерений	80 м ... 160 км при v/2 = 80 м/мкс	
Амплитуда импульса	макс. 60 В / 1,5 кВ для высоковольтных методов ARM Plus и Decay Plus	
V/2	10 ... 150 м/мкс, основание или NVP	
Динамический диапазон	84 dB	
Компенсация	25 Ω ... 1,6 k Ω	
Погрешность	0,2 % от диапазона измерений	
Разрешение	0,1 м в небольших диапазонах	
Интерфейс	RS 232, USB, принтер и интерфейс для передачи данных	
Индикация	1024 x 768 VGA, 17" цветной TFT монитор	
Сохранение результатов и протоколирование	Автоматическое сохранение всех измерений. Распечатка протокола, также в формате PDF или в ПО Winkis	
Высоковольтная предварительная локализация повреждений		
ARM		0 ... 4 / 8 / 16 / 32 кВ
ARM Plus		0 ... 4 / 8 / 16 / 32 кВ
Decay		0 ... 40 / 80 кВ (макс. DC-напряжение)
Decay Plus		0 ... 40 / 80 кВ (макс. DC-напряжение)
Развязка по току 1 фазная		0 ... 4 / 8 / 16 / 32 кВ
LV ARM-прожиг		0 ... 4 / 8 кВ, I _{макс} 515 ±20 мА
ARM-прожиг		Режим зажигания DC до 20 кВ
Прожиг		
Постоянным напряжением	0 ... 8 кВ, I _{макс} 515 ±20 мА	>8 ... 40 кВ, I _N 20 мА, I _{макс} 260 ±20 мА
		>8 ... 80 кВ, I _N 13,5 мА, I _{макс} 155 ±20 мА
		0 ... 20 кВ, с автоматической сменой ступеней прожига до 40А DC.

Переменным напряжением		АС прожиг 0 ... 600 В, макс. 70 Аэфф
Режимы работы	Базовый модуль	Опции
Точная локализация повреждений		
Акустический метод с использованием импульсных модулей		0 ... 4 / 0 ... 8 кВ, 1200 Дж
		0 ... 4 / 0 ... 8 кВ, 1750 Дж
		0 ... 4 / 0 ... 8 кВ, 2400 Дж
		0 ... 16 / 0 ... 32 кВ, 1280 Дж
		0 ... 16 / 0 ... 32 кВ, 1750 Дж
		0 ... 16 / 0 ... 32 кВ, 2560 Дж
Последовательность импульсов	3 ... 30 с	
Приемник ударных импульсов		Digiphone
Точная локализация повреждений оболочки	0 ... 5 / 10 / 15 / 20 кВ I _{макс} 515 мА ± 20 мА	Зонд шагового напряжения ESG 80
Подача импульсов	1:3 / 1:6 / 1:12	
Звуковая частота		
Выходная мощность		200 Вт
Частоты		491 Гц, 982 Гц, 8,44 кГц, также одновременно SignalSelect, Supermaximum
Полное сопротивление		0,5 Ω ... 1 кΩ с автоматическим согласованием импеданса
Точная локализация повреждений оболочки звуковой частотой АС		Зонд шагового напряжения с емкостными и гальваническими контактами
ВВ-техника подключения		
1 фазная		ECONOMY: 50 м (ручной привод)
		COMFORT: 50 м (моторный привод)
		PRO: 50 м (моторный привод с контактным кольцом)
Низковольтная техника подключения		
	Контроль потенциала земли 10 м (кабельный барабан с ручным приводом) Интегрированная система безопасности с FU/EP. Разделительный трансформатор Контроль за: потенциалом шасси/земля, быстрым ростом потенциала, шлейфом защитная земля/вспом. земля шлейфом рабочая земля/вспом. земля	ECONOMY: Сетевой кабель 50 м (каб. барабан с натяжной лентой), кабель заземления 50 м (каб. барабан с ручным приводом) COMFORT: Сетевой кабель 50 м (каб. барабан с натяжной лентой), кабель заземления 50 м (каб. барабан с натяжной лентой) PRO: Сетевой кабель 50 м (каб. барабан с моторным приводом и контактным кольцом), кабель заземления 50 м (каб. барабан с моторным приводом)
Подключение Teleflex		3 фазный коаксиальный кабель, 50 м (кабельный барабан с ручным, моторным приводом или натяжной лентой)
Барабан с кабелем безопасности		Барабан с кабелем безопасности 50 м (ручной, моторный привод или натяжная лента) с кнопкой аварийного отключения, ключом и ламповым индикатором режима работы
Условия эксплуатации		
Рабочая температура	ВВ блок: -25 °С ... +55 °С	
	Блок управления: -5 °С ... +55 °С	
Температура хранения	-25 °С ... +70 °С	
Вес		
	В зависимости от комплектации 500 ... 800 кг	
Питание		
Сетевое напряжение	230 В, 50 Гц (16 А подключение)	120 В, 60 Гц
		Работа от генератора от автомобильного двигателя
		Питание от батарей: до 4 часов работы
Потребляемая мощность	Разделительный трансформатор макс. 3,6 кВА	Разделительный трансформатор 5 кВА с разъемом CEE для доп. подключений, напр.: ARM-прожиг, кондиционер и т.д.