

VF1 и VF2

Индикаторы переменного напряжения



- Бесконтактное обнаружение переменного напряжения
- Автоматический звуковой предупреждающий сигнал (VF2)
- Яркий красный индикатор напряжения в наконечнике
- Встроенный яркий белый светодиодный фонарик
- Подходит для обнаружения напряжения в розетке или изолированном проводе
- CAT III 1000V

ОПИСАНИЕ

Индикаторы напряжения Megger VF1 и VF2, компактные инструменты в виде ручки для определения наличия напряжения переменного тока от 100 В до 600 В при частоте 50 или 60 Гц. Обнаружение напряжения – емкостное, при обнаружении загорается ярко-красный светодиод на VF1, который расположен в белом пластиковом наконечнике. VF2 имеет дополнительную функцию звуковой сигнализации, которая срабатывает одновременно с красным светодиодом.

Оба прибора VF1 и VF2 имеют встроенный фонарик. Срок работы от батареек очень большой за счёт использования ярко-белых светодиодов.

ПРИМЕНЕНИЕ

Серия индикаторов VF от Megger может использоваться для идентификации наличия напряжения переменного тока в штепсельных розетках, выключателях, автоматах, предохранителях, светильниках, проводах и кабелях. Он может определить разрывы в проводниках путем трассировки вдоль кабеля от источника до точки, где индикатор больше не горит; а также определить перегоревший в схеме предохранитель.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон напряжений	от 100 В до 600 В AC 50/60 Гц
Рабочая температура	от -10 °C до + 50 °C
Влажность:	
От 0 до 30 °C	относительная влажность 95%
От 30 до 40 °C	относительная влажность 75%
От 40 до 50 °C	относительная влажность 45%
Безопасность	
IEC / EN61010-1: 2001-02	перенапряжение CAT III 1000 V
Электромагнитная совместимость	
IEC / EN 61326: 1998	
Батарейки	2 x AAA (IEC LR03) включены
Срок службы батареи	
В режиме ожидания:	> 1 год
Фонарик:	50 часов
Индикация напряжения:	30 часов (непрерывно)
VF1 Индикация:	100 часов
VF2 Индикация:	50 часов (непрерывно)
Размеры:	176 мм x 26 мм
Масса:	48 г. (включая батареи)

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Наименование	Артикул	Наименование	Артикул
Коробка 10 индикаторов напряжения AC VF1 (доступен только, в коробке 10 шт, не поштучно)	VF1-EN	Коробка 10 индикаторов напряжения AC VF2 (доступен только, в коробке 10 шт, не поштучно)	1000-213